

Cliente / Customer : FPZ

Motore Asincrono Trifase Con Rotore A Gabbia Di Scoiattolo
Asynchronous Three Phase Electric Motor With Squirrel Cage Rotor

Tipo motore / Motor type:			CP132MG/2			Pn [HP] / [kW]: 10 / 7,5			Poli / Poles: 2		
Classe Isol. Insul. Class (ΔT)	Servizio Duty	Service ¹ factor	Temp.amb. Amb. Temp. [°C]	Altitudine Altitude [m]	Test rigidità Dielectric test [Vac]	Resist. Isolamento Insulation resist. [Mohm]	Sistema Raffr. Cooling system	Inertial j [Kgm ²]	Protezione Protection	Norme Standards	
F (B)	Cont (S1)	1,15	40	1000	1920	>100	IC411	0,01876	IP55	IEC 60034-1, UL 1004-1-2, C22.2 No. 100-04, C390-10.	

Dati a 60Hz / Data at 60Hz

Pn [HP] / [kW]	Vn [V]	In [A]	n [rpm]	Mn [Nm]	Ma / Mn	Mm / Mn	Ia / In	Prova a carico variabile ² Variable load test ²						Livello efficienza Efficiency level (Nema MG-1 Tab 12-12)
								%Pn	25%Pn	50%Pn	75%Pn	100%Pn	125%Pn	
10 / 7,5	460 Y	12,5	3555	20,1	5,0	5,8	13	η %	79,6	87,6	90,1	91,0	91,3	PREMIUM EFF.- IE3 Nema Nom.Eff. 90.2%
								cos ϕ	0,44	0,65	0,76	0,83	0,86	
10 / 7,5	230 YY	25	3555	20,1	5,0	5,8	13	η %	79,6	87,6	90,1	91,0	91,3	
								cos ϕ	0,44	0,65	0,76	0,83	0,86	
10 / 7,5	208 YY	26,1	3540	20,2	4,1	4,6	11,2	η %	82,0	88,7	90,6	91,0	90,9	
								cos ϕ	0,55	0,75	0,84	0,88	0,90	

Prova equilibrio termico
Temperature rise test
Prova a vuoto
No-load test

Tensioni / Voltage [V]	Freq. [Hz]	Pn [HP] / [kW]	ΔT Avvolg. Motore ΔT Motor winding. [K]	Temp. carcassa motore Motor case temp. [°C]	Tamb. [°C]	Vn [V]	Io [A]	cos ϕ	Temp.avvolgimento Winding temp. [°C]
480 Y	60	11,5 / 8,63 (S.F 1,15)	< 46.2	< 35.8	23,1	460 Y	6,17	0,09	39,1
460 Y	60	10 / 7,5	35	33,6	23	230 YY	12,3	0,09	39,1
200 YY	60	11,5 / 8,63 (S.F 1,15)	46,2	35,8	23,1	208 YY	9,9	0,11	35,4
208 YY	60	10 / 7,5	35,2	32,1	22	---	---	---	---

Dati a 50Hz / Data at 50Hz

Pn [HP] / [kW]	Vn [V]	In [A]	n [rpm]	Mn [Nm]	Ma / Mn	Mm / Mn	Ia / In	Prova a carico variabile ² Variable load test ²						Livello efficienza Efficiency level (Nema MG-1 Tab 12-14)
								%Pn	25%Pn	50%Pn	75%Pn	100%Pn	125%Pn	
10 / 7,5	200YY/400 Y	28,6/14,3	2950	24,3	4,6	5,0	11,8	η %	82,4	88,9	90,7	91,1	90,8	PREMIUM EFF.- IE3 Nema Nom.Eff. 90.1%
								cos ϕ	0,43	0,65	0,77	0,83	0,87	

Prova equilibrio termico
Temperature rise test
Prova a vuoto
No-load test

Tensioni / Voltage [V]	Freq. [Hz]	Pn [HP] / [kW]	ΔT Avvolg. motore ΔT Motor winding. [K]	Temp. carcassa motore Motor case temp. [°C]	Tamb. [°C]	Vn [V]	Io [A]	cos ϕ	Temp.avvolgimento Winding temp. [°C]
210 YY/420 Y	50	10 / 7,5	\leq 45	< 40	23	---	---	---	---
200 YY/400 Y	50	10 / 7,5	41	35,2	23	200 YY 400 Y	14,1 7,07	0,08	42,4
190 YY/380 Y	50	10 / 7,5	\leq 45	< 40	23	---	---	---	---

Legenda / Legend:

Pn: Potenza Nominale / Nominal power	Mn: Coppia nominale / Nominal torque	Ia: Corrente Avviamento / Starting current
In: Corrente nominale / Nominal current	Io: Corrente a vuoto / No load current	Ma: Coppia avviamento / Starting torque
Vn: Tensione nominale / Nominal voltage	J: Momento d'inertial / Moment of inertia	Mm: Coppia massima / Maximum torque

Note: ¹ Service factor 1.15 only at 60Hz

Motori Bonora S.p.A.
² Determinazione dell'efficienza secondo CSA-C390-10 / Efficiency determination according to CSA-C390-10

Roger Tchinda

Il certificato è relativo ad uno specifico motore solamente se viene riportato il nr. di matricola. Diversamente i valori sopra indicati sono relativi alla prova di TIPO del motore, a regime termico, alla potenza, tensione e frequenza nominale; sono quindi da tollerare piccoli scostamenti dei parametri per motori in produzione. Tutti i dati riportati nel presente documento possono essere modificati dal costruttore senza alcun preavviso. Le prove di efficienza sono state fatte dopo un rodaggio completo del motore. / The certificate is linked to a specific motor only if it shows the serial number, the above values are referred to the motor TYPE test, at the equilibrium temperature, nominal power, nominal voltage and frequency. so they must be tolerated small deviations of these parameters for factory production motors. All data presented in this document can be modified by the manufacturer without prior notice. The Efficiency tests were made after a complete engine running.